

Kommissionierung E.ON Home Energiemanager

e.on

Der E.ON Home Energiemanager bietet hohe Kompatibilität und wird kontinuierlich erweitert

Hybrid - Wechselrichter

- Enphase IQ7 und IQ8 + Batterie (via envoy-S)
- Fox ESS H3 Smart und Pro
- Fronius Symo Gen24 Serie
- GoodWe ET Serie
- Kostal Plenticore Serie
- SMA Sunny Tripower Smart Energy
- Solar Edge SE K und H Serie
- SolaX X3-G4 und Ultra
- Sungrow SH Serie
- Viessmann Vitocharge VX3
- + Kompatible Batteriespeicher

PV - Wechselrichter

- SMA Sunny Tripower Serie
- Solar Edge SE K Serie
- Sungrow SG Serie

Wallboxen

- Alfen Eve S- und Pro-Line
- Go-e Gemini Serie
- KEBA KeContact P30 Serie
- Mennekes Amtron Compact 2.0
- Mennekes Amtron 4You Serie
- Vestel eCharger EVC04 Serie

Wärmepumpen & Heizstäbe

- Bosch (via k40RF)
- Buderus (via MX400)
- IVT (via Smart Connect)
- Vaillant (via VR920/921/940f)
- myPV AC-Thor Serie
- myPV AC-ELWA Serie

Zähler

- Siemens PAC2200-4200
- Shelly Pro 3EM



Vollständige Liste
aller Geräte
[https://eonhome-
partner.frontify.com/document/8
#/ueberblick/einleitung](https://eonhome-partner.frontify.com/document/8#/ueberblick/einleitung)



Anleitungen zur Installation
[https://www.gridx.ai/de/installer-
-materials](https://www.gridx.ai/de/installer-materials)

Inbetriebnahme beim Kunden

Inbetriebnahme eines neuen E.ON Home Energiemanagers

- Zur Einrichtung und Registrierung eines neuen HEMS eon.gridx.de aufrufen
- Mit E-Mail Ihres Xenon Accounts und zuvor vergebenen Passwort anmelden
- Das ist die Grundlage, damit Sie die Anlagen Ihrer Kunden sehen können und diese Ihnen zugeordnet werden können
- Haben Sie noch keinen Zugang? Dann melden Sie sich unter energiemanager-support@eon.de
- Bei Fragen während der Installation: 0800 666 99 88

The screenshot shows the login interface for E.ON Home Energiemanager. At the top, the title 'E.ON Home Energiemanager Produktsoftware' is displayed. Below this, there are two input fields: 'E-Mail' and 'Passwort'. To the right of the password field is a link 'Passwort vergessen?'. A large red button labeled 'Anmelden' is positioned below the input fields. At the bottom of the form, there is a link 'Noch keinen Zugang? Jetzt registrieren'. Below the form, the text 'XENON Portal für Installateure' is shown, followed by two links: 'Zum Portal' and 'Zugang beantragen'.

Inbetriebnahme eines neuen E.ON Home Energiemanagers


Die Inbetriebnahme kann nun gestartet werden, dabei erklärt der Inbetriebnahme-Assistent Schritt für Schritt.

e-on

Willkommen im Installationszentrum

Einen neuen E.ON Home Energiemanager in Betrieb nehmen

Starte die Inbetriebnahme für neue Kunden. Der Inbetriebnahme-Assistent hilft dir dabei und führt dich durch den Prozess.



[Starten](#)

Fehlerbehebung eines bestehenden Systems

Öffne den Inbetriebnahme-Assistenten für ein vorhandenes System, um Probleme bei der Installation zu beheben.

[Fehlerbehebung starten](#)

e-on

Bevor du startest

- Installiere alle Geräte gemäß den Installationsanweisungen des Herstellers.
- Aktiviere die lokale Netzwerkkommunikation für alle anderen Anlagen, indem du zum Beispiel Modbus aktivierst.
- Verbinde den E.ON Home Energiemanager mit dem lokalen Netzwerk.

Nachdem du diese Schritte abgeschlossen hast, starte den Einrichtungsassistenten, um das Home Energy Management System (HEMS) und das Kunden-Dashboard zu konfigurieren.

[Starten](#)

Inbetriebnahme eines neuen E.ON Home Energiemanagers

e-on

Registriere deinen E.ON Home Energiemanager

Gib den Startcode ein, um den E.ON Home Energiemanager zu registrieren. Diesen Code findest du auf der Rückseite des Geräts und in der Verpackung.

XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

Der Startcode besteht nur aus den Buchstaben A-F und den Zahlen 0-9.



Zurück  Weiter

e-on

Registriere deinen E.ON Home Energiemanager


Gib den Startcode ein, um den E.ON Home Energiemanager zu registrieren. Diesen Code findest du auf der Rückseite des Geräts und in der Verpackung.

Der Startcode besteht nur aus den Buchstaben A-F und den Zahlen 0-9.

🟢 Dein E.ON Home Energiemanager wurde erfolgreich registriert.

Dein Startcode stimmt mit der folgenden Seriennummer überein

XXXXXXXXXX-P-X

Zurück  Weiter

e-on

Verbindung zu deinem E.ON Home Energiemanager

Vergewissere dich, dass der E.ON Home Energiemanager eingeschaltet und mit dem Router verbunden ist und eine aktive Internetverbindung besteht.

Bei der ersten Benutzung kann es ein paar Minuten dauern, bis der E.ON Home Energiemanager eine Verbindung herstellt. Die LED pulsiert während der verschiedenen Phasen des Startvorgangs rot, grün oder hellblau.



🟢 Die LED blinkt rot?
Dies weist auf einen der folgenden Netzwerkfehler hin.

- **1 Blinken (rot):** Defektes oder nicht eingestecktes Netzwerkkabel. Überprüfe das Kabel und das Gerät.
- **2 Mal blinken (rot):** Keine IP-Adresse zugewiesen. Stelle sicher, dass ein DHCP-fähiger Router vorhanden ist.
- **3 Mal blinken (rot):** Keine Backend-Verbindung. Überprüfe die Firewall-Einstellungen; erlaube ausgehende Verbindungen auf TCP-Port 443.

Zurück  Weiter

e-on

Verbindung zu deinem E.ON Home Energiemanager

Vergewissere dich, dass der E.ON Home Energiemanager eingeschaltet und mit dem Router verbunden ist und eine aktive Internetverbindung besteht.

Bei der ersten Benutzung kann es ein paar Minuten dauern, bis der E.ON Home Energiemanager eine Verbindung herstellt. Die LED pulsiert während der verschiedenen Phasen des Startvorgangs rot, grün oder hellblau.

🟢 Dein E.ON Home Energiemanager hat sich erfolgreich verbunden.



Zurück  Weiter

Inbetriebnahme eines neuen E.ON Home Energiemanagers

The image displays a four-step process flow for the installation of a new E.ON Home Energiemanager. Each step is shown in a separate window with the E.ON logo at the top.

Step 1: Erzähl uns etwas über die Installation
This step involves providing information about the installation. A red callout bubble points to the 'Systemname' field with the text: "Bitte Name des Unternehmens angeben".
Fields include: Installateur, Systemname, Postleitzahl, Stadt, and Land. A 'Weiter' button is at the bottom right.

Step 2: Erzähl uns etwas über die Installation
This step continues the registration process with pre-filled information.
Fields include: Installateur (Igor Installateur), Systemname (Karla Kundin), Postleitzahl (85591), Stadt (Vaterstetten), and Land (Deutschland). A 'Weiter' button is at the bottom right.

Step 3: Suche im Netzwerk nach deinen Geräten
This step shows the network scanning progress. A progress bar is at the top, and a 'Erneut scannen' button is on the right.
Devices listed:
- KOSTAL | Kostal Powermeter: Zähler (Nicht festgelegt)
- KOSTAL | PLENTICORE plus7.0: Wechselrichter (PV-Anlage)
A 'Fehlende Geräte?' section is at the bottom. A 'Weiter' button is at the bottom right.

Step 4: Suche im Netzwerk nach deinen Geräten
This step shows the final scanning progress. A progress bar is at the top, and a 'Erneut scannen' button is on the right.
Devices listed:
- KOSTAL | Kostal Powermeter: Zähler (Netzanschlusspunkt)
- KOSTAL | PLENTICORE plus7.0: Wechselrichter (Hybrid (PV und Batterie))
A red button 'Zurücksetzen und erneut scannen' is visible below the second device.
A 'Fehlende Geräte?' section is at the bottom. A 'Weiter' button is at the bottom right.

Inbetriebnahme eines neuen E.ON Home Energiemanagers



Inbetriebnahme eines neuen E.ON Home Energiemanagers

